

СИРЕНА AR-AD22-22FMD

Руководство по эксплуатации v. 2019-04-09 ААК-АGS

Область применения

Сирена AR-AD22-22FMD предназначена для звуковой сигнализации при возникновении локальных нештатных ситуаций на различных объектах внутри производственных и жилых помещений.

Особенности:

- громкость: 80 дБ;
- диаметр: 29 мм;
- диаметр монтажного отверстия: 22 мм;
- звуковой сигнал: прерывистый;
- питание*: ~220 В или $\cong 24$ В.

* В зависимости от заказа.



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Сирена AR-AD22-22FMD: питание _____ В, в количестве _____ шт.

*Генеральный дистрибьютор в России
и сервис-центр*

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи: _____